Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 03:43

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/antena-zewnetrzna-dvb-t2-4k-telmor-digit-activa-470-862-mhz-blue-p-18032.html



Antena zewnętrzna DVB-T2 4K Telmor DIGIT Activa 470-862 MHz blue

Cena	**198,99 zł**
Numer katalogowy	**F312-6542-075-10**
Kod producenta	**F312-6542-075-10**
Kod EAN	**5903953000699**
EAN (GTIN)	**5903953000699**
Kod producenta	**F312-6542-075-10**
Marka	**Telkom-Telmor**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.16**
Kolor	**niebieski**
Rodzaj	**zewnętrzna**
Model	**Digit Activa**
Certyfikaty zgodności	**CE**

Opis produktu



Cechy

• Antena przystosowana do odbioru sygnałów TV analogowych i cyfrowych (DVB-T)

• Wbudowany przedwzmacniacz antenowy – DIGITactiva

• Silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM

• Bardzo niska wartość współczynnika fali stojącej WFS =

• Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne

• Prosty montaż bez potrzeby użycia narzędzi

Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy: 470-862 MHz**

Zysk: 4,5 dBi

Wzmocnienie anteny: 22 dB

Polaryzacja: Pozioma (H)

Poziom szumów: 2 dB

Maksymalny poziom wyjściowy dla 2 sygnałów TV: 103 dBuV

Rozwartość wiązki 3dB (płaszczyzna pozioma): 75 stopni

Rozwartość wiązki 3dB (płaszczyzna pionowej): 130 stopni

Stosunek promieniowania tył/przód: >15 dB

Współczynnik fali stojącej WFS: =

Zasilanie wewnętrznego przedwzmacniacza*** (regulowany zasilacz sieciowy): ~230 V/ +12 VDC

Pobór prądu: 45 mA @ +12 V

Średnica masztu: 25-45 mm

Wymiary anteny: 360 x 335 x 155 mm

Waga netto: 1,19 kg

W skład zestawu wchodzi:

- antena

- zasilacz antenowy z separatorem ZZA-7

- wzmacniacz (wbudowany w antenę)

- cybant montażowy

- wtyk F

- instrukcje montażu

** Antena przystosowana do pracy w paśmie UHF (470-862), jednak wzmacniacz anteny jest otwarty również na pasmo VHF (174-230). Oznacza to, że w niektórych przypadkach można uzyskać dobry odbiór również w zakresie VHF. Zachowanie w paśmie VHF zależy od polaryzacji nadawania, mocy nadajnika i odległości punku odbioru od nadajnika.

*** Zasilanie przedwzmacniacza poprzez kabel koncentryczny i separator zasilania.