Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 19:00

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/konwerter-twin-unicable-opticum-robust-2scr-lte-4k-p-5990.html



Konwerter TWIN Unicable Opticum ROBUST 2SCR LTE 4K

Cena	**168,98 zł**
Numer katalogowy	**LNB 2 SCR 2 Legacy 8 kanałów 10 tunerów**
Kod producenta	**LNB 2 SCR 2 Legacy 8 kanałów 10 tunerów**
Kod EAN	**5901912286351**
EAN (GTIN)	**5901912286351**
Kod producenta	**LNB 2 SCR 2 Legacy 8 kanałów 10 tunerów**
Marka	**Opticum**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.4**
Typ	**unicable**
Model	**Robust SCR2**
Waga produktu	**300**
Współczynnik szumów	**0.1**
Średnica uchwytu	**40 mm**
Zużycie energii	**300**

Opis produktu

KONWERTER UNICABLE FIRMY OPTICUM ROBUST SCR, 8UB + 2 LEGACY.


OPTICUM
ROBUST
UNICABLE LNB 2 SCR 2 LEGACY
MODEL:
INPUT: 10.70~11.70GHz/11.70~12.75GHz
OUTPUT: 950~1950MHz/1100~2150MHz
LO FREQ: 9.75/10.6GHz
NOISE: 0.1dB
SCR: 1210MHz/1420MHz/1680MHz/2040MHz
970MHz/1030MHz/1090MHz/1150MHz
S/N: 1806-
000678

Technologia **UNICABLE** to przełom w telewizji satelitarnej. Jedno wyjście konwertera i jeden kabel dostarcza sygnał dla ośmiu odbiorników cyfrowych.

Odbiorniki pracują w pełni niezależnie.

Dodatkowo mamy 2 wyjścia standardowe LEGACY.

Warunkiem jest posiadanie w tunerach/odbiornikach funkcji **UNICABLE**, która polega na wykorzystaniu transmisji sygnału do 8 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz
- Odbiornik 5 - 970 MHz
- Odbiornik 6 - 1030 MHz
- Odbiornik 7 - 1090 MHz
- Odbiornik 8 - 1150 MHz

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 8 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

Dwa wyjścia konwertera (TWIN) tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie **dwóch** tradycyjnych odbiorników cyfrowych.




ROBUST
UNICABLE LNB
2 SCR 2 LEGACY
RED
4K
UHD
ready for
UHD & 3D
RED
OPTICUM®
Lte
4K
UHD
ROBUST
UNICABLE LNB 2 SCR 2 LEGACY
Specifications are subjects to change without notice.
Objection: Actual product appearance may differ from the photography on the box. Printing errors and errors excepted
Output IF Channel 1: 1210MHz
Output IF Channel 2: 1420MHz
Output IF Channel 3: 1680MHz
Output IF Channel 4: 2040MHz
Output IF Channel 5: 970MHz
Output IF Channel 6: 1030MHz
Output IF Channel 7: 1090MHz
Output IF Channel 8: 1150MHz

Parametry techniczne:

- Pasmo wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz
- Pasmo wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz
- Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 9,75/10,6 GHz
- Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
- Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz
- Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz
- Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
- Wyjście IF kanał 5 (SCR): 970 MHz
- Wyjście IF kanał 6 (SCR): 1030 MHz
- Wyjście IF kanał 7 (SCR): 1090 MHz
- Wyjście IF kanał 8 (SCR): 1150 MHz
- Wzmocnienie: pow. 57 dB
- Ilość wyjść full band: 2
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Pobór prądu: 300 mA
- Średnica uchwytu: 40 mm
- Temperatura pracy: - 40˚C + 65˚C

