

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/konwerter-4k-unicable-na-7-dekoderow-firma-chess-5-edycja-3-legacy-4k-3d-p-5988.html>



## Konwerter 4K Unicable na 7 dekoderów firma Chess 5 Edycja 3 Legacy 4K 3D

Cena	<b>178,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>LNBU-CHESS-03</b>
Kod producenta	<b>LNBU-CHESS-03</b>
Kod EAN	<b>4260107566649</b>
EAN (GTIN)	<b>4260107566649</b>
Kod producenta	<b>LNBU-CHESS-03</b>
Marka	<b>Chess</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.001</b>
Typ	<b>unicable</b>
Model	<b>5 Edition Legacy</b>
Waga produktu	<b>1000</b>
Współczynnik szumów	<b>0.1</b>
Średnica uchwytu	<b>40 mm</b>

### Opis produktu



## LNB Unicable Quad CHESS 5 Edition + TRIPLE Legacy

Chess

### Konwerter LNB Unicable SCR Quad z Triple Legacy (7 odbiorników) CHESS 5 Edition

Profesjonalny jednoprzewodowy konwerter LNB Chess dla maksymalnie 6 odbiorników (4 odbiorniki kompatybilne z SCR i 3 konwencjonalnymi odbiornikami satelitarnymi przez 3 starsze wyjścia Legacy)

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

Pozostałe wyjścia konwertera tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie tradycyjnego odbiornika cyfrowego.

Przykładowy schemat podłączenia LNB Unicable

---

Warunkiem działania takiej instalacji jest posiadanie przez tuner funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz.

Główne cechy LNB Chess:- Edycja 5

- SCR (Satellite Channel Routing)
- 1x połączane wyjście SCR dla maksymalnie 4 odbiorników (SAT-CR)
- Zgodność z HDTV, 4K, Ultra HD, DVB-S2
- Technologia PLL
- 3x starsze wyjście
- Kanał 1: 1210 MHz
- Kanał 2: 1420 MHz
- Kanał 3: 1680 MHz
- Kanał 4: 2040 MHz
- Współczynnik szumów: 0,1 dB (typ.)
- Zysk Legacy: 57 - 65dB
- Zysk Unicable SAT-SCR: 58 - 67dB
- Tolerancja: +/- 0,5 dB / 26 MHz
- Izolacja Cross-Pol: > 20dB
- Kontrola konwertera z odbiornika SAT
- Zgodność DiSEqC, Legacy: DiSEqC 1.0
- Zakres temperatur: -40 ° C do + 65 ° C
- Zużycie energii Legacy: 200 mA
- Zużycie energii Unicable SAT-CR: 300mA
- Średnica Ø 40mm
- Długość szyjki: 42 mm
- przedłużana ochrona przed warunkami atmosferycznymi
- Obsługiwane Unicable



- **Masa:** 1,00

Konwerter Unicable to rewolucja w telewizji satelitarnej - jedno wyjście konwertera, jeden kabel dla 4 odbiorników cyfrowych oraz dodatkowe trzy wyjścia Legacy na kolejne odbiorniki.







